

SB 18 LTX-3 BL Q I (603185840) Baterijski udarni vrtalnik 18V; metaBOX 145 L

Št. izdelka 603185840

EAN 4061792225251



Prikazna slika



- Strokovnjak za kovino: brezkrtačni 3-stopenjski udarni vrtalnik z največjo močjo in samodejnim vpenjanjem vrtalne glave
- 3. prestava z visokim številom vrtljajev (najv. 4.000 /min) za razširjeno področje uporabe in še hitrejše vrtanje v kovino
- S funkcijo udarnega vrtanja za vrtanje v opeko
- Metabo „Quick“ sistem: hitra menjava vrtalne glave, držala nastavkov, kotnega nastavka in drugega pribora za okretnost pri delu z najvišjo obremenitvijo
- Možnost izbire impulzne funkcije za enostavno odvijanje poškodovanih vijakov.
- Precision Stop: elektronska torna sklopka s povečano natančnostjo za natančno, občutljivo delo
- Zaščita pred preobremenitvijo: ščiti motor pred pregretjem
- Elektronski varnostni izklop: ob blokadi pribora ni možnosti za protipovratne sunke - za varnost uporabnika
- S priročno pripenjalno sponko in držalom nastavkov z možnostjo namestitve na levo ali desno stran
- Z metaBOX, inteligentno rešitvijo za transport in skladiščenje
- Številne blagovne znamke, en sistem baterijskih paketov: ta izdelek je združljiv z vsemi 18 V baterijskimi paketi in polnilci blagovnih znamk CAS: www.cordless-alliance-system.com

Tehnične vrednosti

Karakteristike

Napetost baterije	18 V
Najvišji navor - nizek	65 Nm
Najvišji navor, visok	130 Nm
Nastavitev momenta vijačenja na sklopki	1 - 18 Nm
Ø vrtanja v zid	16 mm
Ø vrtanja v jeklo	16 mm
Ø vrtanja v mehki les	68 mm
Št. vrtljajev brez obremenitve	0 - 450 / 0 - 2000 / 0 - 4000 /min
Najvišje št. udarcev	38000 /min
Možnost vpenjanja	1.5 - 13 mm
Premer vratu	43 mm
Teža brez baterijskega paketa	2 kg
Teža z baterijskim paketom	3 kg

Vibracije

Vrtanje kovine	3 m/s ²
Negotovost merjenja K	1.5 m/s ²
Udarno vrtanje v beton	25 m/s ²
Negotovost merjenja K	1.5 m/s ²

Emisija hrupa

Raven hrupa	98 dB(A)
Stopnja zvočne zmogljivosti	109 dB(A)
Negotovost merjenja K	3 dB(A)

Obseg dobave

Hitro zamenljiva vpenjalna glava Futuro Plus "QuickPlus"

Stranski ročaj

metaBOX 145 L

brez baterijskega paketa in polnilca