

## W 18 LTX 150 Quick (600404840) Baterijski kotni brusilniki 18V ; MetaLoc

Št. izdelka 600404840  
EAN 4007430287168



Prikazna slika



- Prvi kotni brusilnik na svetu za uporabo brusnih plošč premera 150 mm, za močno rezanje do 45 mm globine
- Tanko ohišje za delo z manj napora, za delo na tesnih mestih ali nad glavo
- Metabo Quick za menjavo plošče brez orodja s pomočjo hitrovpenjalne matice
- Zaščita plošče, odporna proti udarcem, nastavljiva brez dodatnega orodja
- Vrtenje baterijskega paketa, za delo na težko dostopnih mestih.
- Zaščita pred preobremenitvijo: ščiti motor pred pregretjem
- Elektronski mehki zagon
- Zaščita pred ponovnim zagonom: preprečuje samodejni ponovni vklop stroja ob menjavi baterije
- Odstranljiv proti-prašni filter za zaščito motorja
- Ultra-M tehnologija: največja moč, varno polnjenje in 3 leta garancije na baterijski paket
- Prikazovalnik polnosti za stalen nadzor kapacitete baterijskega paketa

**Tehnične vrednosti****Karakteristike**

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Napetost baterije              | 18 V      |
| Brusne plošče Ø                | 150 mm    |
| Št. vrtljajev brez obremenitve | 8000 /min |
| Navoj gredi                    | M 14      |
| Teža (z baterijskim paketom)   | 2.4 kg    |

**Vibracije**

|                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| Pobrusiti površino        | 5 m/s <sup>2</sup>   |
| Negotovost merjenja K     | 1.5 m/s <sup>2</sup> |
| Brušenje z brusnim listom | 2.5 m/s <sup>2</sup> |
| Negotovost merjenja K     | 1.5 m/s <sup>2</sup> |

**Emisija hrupa**

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Raven hrupa                 | 88 dB(A) |
| Stopnja zvočne zmogljivosti | 99 dB(A) |
| Negotovost merjenja K       | 3 dB(A)  |

**Obseg dobave**

Natični pokrov zaščite  
Zaščitni pokrov  
2 "Flexiarapid" Inox rezilni plošči  
Spodnja prirobnica  
"Quick" matica  
Stranski ročaj  
Protiprašni filtri  
MetaLoc kovček  
brez baterijskega paketa in polnilca