

## PowerMaxx SSE 12 BL (602322500) Baterijska sabljasta žaga 12V 2x2Ah Li-Power; Polnilec SC 30; metaBOX 145

Št. izdelka 602322500

EAN 4061792157330



Prikazna slika



- Lahka, izjemno priročna žaga za delo z eno ali obema rokama
- Posebej primeren za delo na težko dostopnih mestih
- Metabo 12-volt razred - lahek v roki, močan v uporabi
- Edinstveni Metabo brez-krtačni motor za najučinkovitejše vrtanje in vijačenje
- Vario (V)-elektronika za delo s konstantnim številom hodov, primernim za material, ki ga obdelujete
- Možnost vpenjanja lista žage, obrnjenega za 180°, primerno za nad-glavno žaganje
- Raznolika uporaba, zahvaljujoč edinstvenemu vpenjanju listov žage: uporabljate lahko liste vbodne žage in liste sabljaste žage.
- Brez orodja nastavljivo omejevalo globine za najboljši izkoristek žaginega lista in večstransko uporabo kot so npr. potopni rezi
- Vgrajena LED svetilka za dobro osvetlitev linije reza
- Široka paleta Metabo listov žage za mnogovrsto uporabo
- Z metaBOX, inteligentno rešitvijo za transport in skladiščenje

## Tehnične vrednosti

## Karakteristike

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| Tip baterijskega paketa       | Li-Power      |
| Napetost baterije             | 12 V          |
| Kapaciteta baterije           | 2 x 2 Ah      |
| Udarci brez obremenitve       | 0 - 3000 /min |
| Hod lista žage                | 16 mm         |
| Teža brez baterijskega paketa | 1.3 kg        |
| Teža z baterijskim paketom    | 1.6 kg        |

## Vibracije

|                        |                       |
|------------------------|-----------------------|
| Žaganje ivernih plošč  | 17 m/s <sup>2</sup>   |
| Negotovost merjenja K  | 2.2 m/s <sup>2</sup>  |
| Žaganje lesenih tramov | 14.5 m/s <sup>2</sup> |
| Negotovost merjenja K  | 1.5 m/s <sup>2</sup>  |

## Emisija hrupa

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Raven hrupa                 | 78 dB(A) |
| Stopnja zvočne zmogljivosti | 89 dB(A) |
| Negotovost merjenja K       | 3 dB(A)  |

## Obseg dobave

List žage za les in kovine  
2 Li-Power baterijska paketa (12 V/2,0 Ah)  
SC 30 polnilec  
metaBOX 145