

## W 18 LT BL 11-125 (613052840) Baterijski kotni brusilnik 18V; metaBOX 165 L

Št. izdelka 613052840

EAN 4061792205369



Prikazna slika



- Brez-krtačni baterijski kotni brusilnik nove generacije: tako močen kot 1100 W električna naprava, zahvaljujoč 40 % več moči
- Motor brez ščetk in brez servisiranja z najvišjo učinkovitostjo in največjo priročnostjo
- Zaščita plošče, odporna proti udarcem, nastavljiva brez dodatnega orodja
- Za najboljšo ergonomijo v vsakem delovnem položaju je baterijski paket vrtljiv v korakih po 90°
- Metabo S-automatic: mehanska varnostna sklopka zmanjšuje možnost protipovratnih udarcev ob blokadi plošče na najnižjo stopnjo, ki je dostopna na tržišču - za največjo varnost uporabnika
- Elektronska sistem temperaturnega nadzora, mehki zagon in zaščita pred ponovnim zagonom
- Številne blagovne znamke, en sistem baterijskih paketov: ta izdelek je združljiv z vsemi 18 V baterijskimi paketi in polnilci blagovnih znamk CAS: [www.cordless-alliance-system.com](http://www.cordless-alliance-system.com)

## Tehnične vrednosti

## Karakteristike

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| Napetost baterije              | 18 V       |
| Plošče Ø                       | 125 mm     |
| Najvušja globina reza          | 33 mm      |
| Št. vrtljajev brez obremenitve | 10000 /min |
| Navoj gredi                    | M 14       |
| Obseg ohišja                   | 191 mm     |
| Teža brez baterijskega paketa  | 1.8 kg     |
| Teža z baterijskim paketom     | 2.5 kg     |

## Vibracije

|                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| Pobrusiti površino        | 8 m/s <sup>2</sup>   |
| Negotovost merjenja K     | 1.5 m/s <sup>2</sup> |
| Brušenje z brusnim listom | 2.5 m/s <sup>2</sup> |
| Negotovost merjenja K     | 1.5 m/s <sup>2</sup> |

## Emisija hrupa

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Raven hrupa                 | 81 dB(A) |
| Stopnja zvočne zmogljivosti | 92 dB(A) |
| Negotovost merjenja K       | 3 dB(A)  |

## Obseg dobave

Zaščitni pokrov  
Spodnja prirobnica  
Matica  
Stranski ročaj  
Ključki za matico  
metaBOX 165 L  
brez baterijskega paketa in polnilca