

WVB 18 LT BL 11-125 Quick (613057840) Baterijski kotni brusilnik 18V; metaBOX 165 L; z zavoro, s "Quick" matico z nastavitvijo hitrosti

Št. izdelka 613057840

EAN 4061792206601



Prikazna slika



- Brez-krtačni baterijski kotni brusilnik nove generacije: tako močen kot 1100 W električna naprava, zahvaljujoč 40 % več moči
- Motor brez ščetk in brez servisiranja z najvišjo učinkovitostjo in največjo priročnostjo
- Nastavitev spremenljive hitrosti z nastavitvenim kolesom: za delo z materialu primernim številom vrtljajev, ki ostanejo konstantni ne glede na obremenitev
- Hiter zavorni sistem za največjo varnost uporabnika: plošča se po izklopu zaustavi v 1 sekundi
- Sistem M-Quick za menjavo plošče brez orodja s pritiskom na gumb
- Zaščita plošče, odporna proti udarcem, nastavljiva brez dodatnega orodja
- Za najboljšo ergonomijo v vsakem delovnem položaju je baterijski paket vrtljiv v korakih po 90°
- Metabo S-automatic: mehanska varnostna sklopka zmanjšuje možnost protipovratnih udarcev ob blokadi plošče na najnižjo stopnjo, ki je dostopna na tržišču - za največjo varnost uporabnika
- Elektronska sistem temperaturnega nadzora, mehki zagon in zaščita pred ponovnim zagonom
- Odstranljiv proti-prašni filter za zaščito motorja
- Številne blagovne znamke, en sistem baterijskih paketov: ta izdelek je združljiv z vsemi 18 V baterijskimi paketi in polnilci blagovnih znamk CAS: www.cordless-alliance-system.com

Tehnične vrednosti

Karakteristike

Napetost baterije	18 V
Plošče Ø	125 mm
Najvušja globina reza	33 mm
Št. vrtljajev brez obremenitve	2800 - 10000 /min
Navoj gredi	M 14
Obseg ohišja	191 mm
Teža brez baterijskega paketa	1.8 kg
Teža z baterijskim paketom	2.5 kg

Vibracije

Pobrusiti površino	8 m/s ²
Negotovost merjenja K	1.5 m/s ²
Brušenje z brusnim listom	2.5 m/s ²
Negotovost merjenja K	1.5 m/s ²

Emisija hrupa

Raven hrupa	81 dB(A)
Stopnja zvočne zmogljivosti	92 dB(A)
Negotovost merjenja K	3 dB(A)

Obseg dobave

Zaščitni pokrov
 Spodnja prirobnica
 Hitrovpentalna "Quick" matica za pritrditev brusne plošče
 Stranski ročaj
 Protiprašni filtri
 metaBOX 165 L
 brez baterijskega paketa in polnilca