

## WB 18 LTX BL 180 (613087840) Baterijski kotni brusilnik 18V; metaBOX 165 L

Št. izdelka 613087840

EAN 4007430318091



Prikazna slika



- Velika globina rezanja, primerljiva z električnim kotnim brusilnikom Ø 230 mm; idealno tudi za rezanje na strehi
- Edinstveni Metabo brez-krtačni motor s proti-prašno zaščito za hitro in učinkovito.
- Tanko ohišje za delo z manj napora
- Hiter zavorni sistem za največjo zaščito uporabnika ploščo po izklopu zaustavi v sekundni hitrosti
- Zaščita plošče, odporna proti udarcem, nastavljiva brez dodatnega orodja
- Vrtenje baterijskega paketa, za delo na težko dostopnih mestih.
- Elektronski varnostni izklop motorja ob blokadi pribora zmanjšuje možnost protipovratnih sunkov - za varnost uporabnika
- Elektronska sistem temperaturnega nadzora, mehki zagon in zaščita pred ponovnim zagonom
- Odstranljiv proti-prašni filter za zaščito motorja
- Z metaBOX, inteligentno rešitvijo za transport in skladiščenje
- Številne blagovne znamke, en sistem baterijskih paketov: ta izdelek je združljiv z vsemi 18 V baterijskimi paketi in polnilci blagovnih znamk CAS: [www.cordless-alliance-system.com](http://www.cordless-alliance-system.com)

## Tehnične vrednosti

## Karakteristike

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Tip baterijskega paketa        | Li-Power  |
| Napetost baterije              | 18 V      |
| Plošče Ø                       | 180 mm    |
| Št. vrtljajev brez obremenitve | 8200 /min |
| Navoj gredi                    | M 14      |
| Teža brez baterijskega paketa  | 2 kg      |
| Teža z baterijskim paketom     | 2.7 kg    |

## Vibracije

|                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| Pobrusiti površino        | 8.3 m/s <sup>2</sup> |
| Negotovost merjenja K     | 1.5 m/s <sup>2</sup> |
| Brušenje z brusnim listom | 2.5 m/s <sup>2</sup> |
| Negotovost merjenja K     | 1.5 m/s <sup>2</sup> |

## Emisija hrupa

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Raven hrupa                 | 82 dB(A) |
| Stopnja zvočne zmogljivosti | 93 dB(A) |
| Negotovost merjenja K       | 3 dB(A)  |

## Obseg dobave

Zaščitni pokrov  
Spodnja prirobnica  
Matica  
Stranski ročaj  
Protiprašni filtri  
Ključki za matico  
metaBOX 165 L  
brez baterijskega paketa in polnilca